

## Szén monoxid és gázérzékelő

Főbb tulajdonságai:

- ⌚ Érzékeli és jelzi a színtelen és szagtalan szén-monoxid (CO), valamint a háztartásban használatos gázok (PB, földgáz) jelenlétét
- ⌚ Szerelést és karbantartást nem igényel, azonnal üzembe helyezhető
- ⌚ Nagy érzékenységgű, már 200 ppm CO koncentráció felett riaszt
- ⌚ Hangos riasztás (min. 85 dB)
- ⌚ LED állapotjelzők
- ⌚ 1,4 m hálózati csatlakozókábel
- ⌚ Tápellátás: 230 V~/50 Hz



Gyorsan telepíthető, használata nem igényel szakértelmet.  
Fény és hangjelzéssel kommunikál környezetével. A hálózati tápellátásnak köszönhetően nincs esetleges gyakori elemcsere.